

Link do produktu: <https://www.atenpro.pl/2-portowy-przelacznik-kvmp-usb-30-4k-hdmi-z-obsluga-dwoch-ekranow-cs1842-p-1091.html>



2-portowy przełącznik KVMP™ USB 3.0 4K HDMI z obsługą dwóch ekranów CS1842

Cena brutto	1 691,53 zł
Cena netto	1 375,20 zł
Dostępność	Oczekujemy
Numer katalogowy	ATE_CS1842-AT-G
Kod producenta	CS1842-AT-G
Kod EAN	4710469340031
Producent	Aten

Opis produktu

Przełącznik ATEN CS1842 KVMP pozwala na łatwe zarządzanie dwoma komputerami z interfejsem HDMI z jednej klawiatury USB, myszy i dwóch monitorów HDMI. Przełącznik CS1842 jest zgodny ze standardem HDMI 2.0 i obsługuje znakomitą jakość wideo o rozdzielczości do 4K DCI (4096 x 2160 przy 60 Hz).

- Jedna klawiatura USB, mysz i dwa monitory HDMI kontrolują dwa komputery HDMI i współdzielą dwa urządzenia peryferyjne USB
- Obsługuje Quad Display poprzez podłączenie dwóch przełączników KVM z dwoma wyświetlaczami Dual Display
- Video DynaSync™ - wyjątkowa technologia ATEN, która optymalizuje rozdzielczość wyświetlacza, przyspiesza przełączanie między systemami i gwarantuje, że podczas przełączania między portami okna otwarte na rozszerzonym pulpicie nie powrócą do swoich domyślnych konfiguracji na głównym wyświetlaczu.
- Obsługa najwyższej jakości wideo - 4K UHD (3840 x 2160 @ 60Hz) i 4K DCI (4096 x 2160 @ 60Hz)
- Wybór komputera za pomocą przycisków, skrótów klawiszowych, myszy, zdalnego selektora portu i poleceń RS-232²
- Wbudowany 2-portowy hub USB 3.1 Gen 1 z prędkością transmisji danych SuperSpeed 5 Gbps
- Obsługuje funkcję emulacji/obejścia klawiatury konsoli
- Obsługuje funkcję emulacji/obejścia myszy konsolowej
- Niezależne przełączanie KVM, urządzeń peryferyjnych USB i dźwięku stereo
- Wielojęzyczne mapowanie klawiatury - obsługuje klawiatury angielskie, francuskie, japońskie i niemieckie
- Zgodność z HDMI 2.0; zgodność z HDCP 2.2
- Obsługuje HD audio³
- Uruchamianie na wykryciu
- Firmware z możliwością aktualizacji

Uwaga:

1. Przełączanie portów za pomocą myszy jest obsługiwane tylko w trybie emulacji myszy i 3-przyciskowej myszy USB.
2. Przesuń przełącznik DCC do pozycji s, aby umożliwić przełącznikowi KVM odbiór komend RS-232 za pomocą kabla RJ-45 do-DB-9. Proszę zapoznać się z instrukcją obsługi CS1842/CS1844.
3. Dźwięk HD przez kanał HDMI nie może być przełączany niezależnie.

Specyfikacja techniczna

Połączenia z komputerem
Wybór portu
Złącza

2
Skrót klawiszowy, przycisk, mysz, komendy RS-232

Porty konsoli

2 x USB Typ A Źeńskie

2 x HDMI Źeńskie (czarne)

2 x 3.5mm Audio Jack Źeńskie (zielone; 1 x przód, 1 x tył)

2 x 3.5mm Audio Jack Źeńskie (róŹowe; 1 x przód, 1 x tył)

Porty KVM (Komputer)

2 x USB3.1 Gen1 Typ B Źeńskie (niebieskie)

4 x HDMI Źeńskie (czarne)

2 x 3.5mm Audio Jack Źeńskie (zielone)

2 x 3.5mm Audio Jack Źeńskie (róŹowe)

Seryjny

1 x RJ-11 Źeńskie

Zdalny przełacznik portów

1 x 2.5mm Audio Jack Źeńskie

Moc

1 x DC Jack

USB Hub